

Bango®

Brugermanual til EWS1010 Fra ProDoor Trådløs Kodekødetastatur

Tilslutning og indkodning af kødetastatur med 2 kanal modtager til S800+ S1200+

Indkodning af kødetastatur til modtager gøres på følgende måde:

Hold "CODE" inde i ca. 1 sek på modtageren til LED lampen lyser. Tryk derefter fabrikkoden på kødetastaturet og vælg ▲ eller ▼. Fabrikkoden er "1234". LED lampen på modtageren slukker. Gentag nu koden efterfulgt af ▲ eller ▼. LED lampen blinker, hvilket betyder at kodningen er korrekt udført. Når LED lampen slukker efter nogle sekunder er kødetastaturet klar til brug.

Standardkoden fra fabrikken er 1234.

Ændring af standardkoden på kødetastaturet

1. Tryk og hold knappen 0 inde og tryk samtidig på ▲ eller ▼ alt efter hvilken kanal du vil programmere og ændre koden på. (Du vil nu høre en lang hyletone).
2. Tryk nu fabrikkoden "1234" efterfulgt af ▲ eller ▼.
3. Skriv nu den nye kodekombination (Op til 8 tal) og tryk ▲ eller ▼.
4. Skriv den nye kodekombination igen efterfulgt af ▲ eller ▼. Du vil nu høre en lang hyletone igen og koden er nu ændret.

